

Kanlux REKA PIR

Kanlux REKA PIR je moderní architektonické LED svítidlo určené pro montáž na fasády budov. Je vybaveno pohybovým a soumrakovým čidlem (pracujícími nezávisle), umožňuje nastavení doby svícení (10 s–10 min) a prahu intenzity světla (0–1000 lx). Díky nastavitelným clonám vyzařuje světlo ve dvou směrech – nahoru a dolů – což umožňuje dosáhnout efektu od úzkých linií až po široké světelné kaskády. Svítidlo se výborně hodí k osvětlení venkovních stěn, teras, balkonů a altánů, zejména tam, kde není potřeba, aby svítilo nepřetržitě. Díky čidlu se zapne pouze tehdy, když je tma a v blízkosti zaznamená pohyb a v případě potřeby může pracovat také v nepřetržitém režimu – stačí vhodná kombinace zapnutí/vypnutí.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Nastavení úhlu svícení
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

5 WARRANTY 5 years

IP 54

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra
220-240 AC	50	max 90	≥20000	30000		80
COB			IP 54	0,5m		[°C] -20÷35
	[mm²] 1		PIR	[s] - [min] 10-10	[°] H120	[m] max 6	[lx] 0–1000
lm/W 49	CE	EAC	UKCA			



REKA PIR EL 7W-L-GR








		[W]	[lm]	Tc [K]			
REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	7	340	4000	k usazení na zeď	grafit	nahoru a dolů
REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	7	340	4000	k usazení na zeď	grafit	nahoru a dolů




REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR

Dokument vytvořen: 22.09.2025, 09:03
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS